

Instrukcja użytkowania

1. Wprowadzenie

Ten bezprzewodowy prezenter jest zaprojektowany w celu kontroli twojego komputera w trakcie prezentacji. Zapewnia swobodę mówienia bez konieczności stania przy komputerze lub polegania na asystencie. Prosty w użyciu, wystarczy podłączyć i używać, nie potrzeba sterowników.

To urządzenie pozwala ci na kontrolowanie twojego komputera bezprzewodowo do 15 metrów, używając transmitera fal radiowych który nie potrzebuje bezpośredniej linii wzroku z twoim komputerem. Z jego wbudowanym wskaźnikiem laserowym LP200 jest idealnym narzędziem do przeprowadzania prezentacji, uczenia, spotkań, przemów, treningów itp.

2. Główne cechy

- urządzenie typu plug and play obsługujące prezentacje komputerowe power point
- Bezprzewodowa zmiana stron i przyciski ze skrótami
- Zintegrowany wskaźnik laserowy
- Wbudowany schowek dla odbiornika USB
- zasięg działania do 15 metrów
- kompatybilny z systemami windows 10, 8 ,7, Vista, XP, 2000, 98, Mac OS i Linux

3. Części i ich funkcje

1. przycisk lasera
2. Strona do góry
3. Strona w dół
4. Rozpocznij, zakończ pokaz slajdów
5. Wyświetlaj ekran wł/wył
6. Zamknij okno
7. Zmiana aplikacji (ALT+TAB)
8. Komora baterii
9. Odbiornik USB

4. instalacja baterii

- jednostka jest zasilana jedną baterią CR2032.
- Użyj monety w celu odblokowania komory baterii i jej usunięcia.
- Włóż baterię CR2032 do komory baterii z „+” od strony zewnętrznej.
- Nałóż osłonę komory baterii i użyj monety w celu zamknięcia

Uwaga:

- 1) zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi polaryzacji baterii w trakcie jej wkładania
- 2) Natychmiastowo usuń zużytą baterię z prezentera
- 3) Usuń baterię gdy prezenterski nie jest używany aby zapobiec uszkodzeniom w wyniku korozji baterii
- 4) Jeżeli prezenterski nie funkcjonuje poprawnie lub zasięg jest ograniczony, spróbuj wymienić baterię

5.Specyfikacje

Prezenter	
Technologia	częstotliwość radiowa
Częstotliwość	2.4GHz
Zasięg operacyjny	Do 15m
Zasięg lasera	Do 100m
Zasilanie	1x bateria CR2032
Zasilanie operacyjne	2.4-3 V
Długość wiązki lasera	650nm
Moc lasera	<1mW
Wymiary	102 x 30 x 9 mm
Waga	16g

Odbiornik USB	
Systemy operacyjne	Windows 98/2000/XP/Vista/7/8/10 Linux i MAC OS
Wersja USB	USB 1.1 zgodny z USB 2.0 i USB 3.0
Zasilanie operacyjne	4.5-5V
Wymiary	22x14.5x5.7 mm
Waga	2g

Ostrzeżenie:

Promieniowanie laserowe

produkt laserowy klasy 2

Nie patrz bezpośrednio na źródło lasera

Nie kieruj światła lasera w stronę ludzi i zwierząt

Trzymaj poza zasięgiem dzieci

Uwaga:

Prosimy zapamiętać, te instrukcje podawane są tylko w celu odniesienia. August International Ltd rezerwuje prawo do korekty specyfikacji produktu, cech i projektu bez uprzedzenia.